

AM/FM-GENERATOR PM 5321

Het frequentiegebied van deze AM-FM-generator omvat [Alle ontvangerfrequenties](#) en m.f.-televisiefrequenties. Het apparaat is in de eerste plaats ontwikkeld voor het controleren en instellen van AM- FM- en TV-ontvangtoestellen.



Frequentiegebieden 150 kHz . . . 50 MHz
(7 gebieden); 0,4 . . . 0,5 MHz ¹⁾,
10 . . . 11,5 MHz ²⁾, 87 . . . 108 MHz ³⁾.

Onnauwkeurigheid: $\pm 1\%$

Uitgangsspanning: max. 50 mV.

Uitgangsimpedantie: 75 Ω .

Interne AM: mod. diepte 33% (1000 Hz).

Interne FM: zwaai ¹⁾ 20 kHz (50 Hz), ²⁾ 400 kHz (50 Hz), ³⁾ 150 kHz (1000 Hz).

Afjuigspanning voor oscillografen: 20 V_{eff} (netfrequentie), V_{eff} (1000 Hz).

Externe AM en FM: 20 Hz . . . 16 kHz.