

ThinkPad®

Príručka o bezpečnosti a zárukách

Poznámka

Najskôr si prečítajte dôležité bezpečnostné informácie.

Obsahuje:

- **Dôležité bezpečnostné informácie**
- **Operačné prostredie a ďalšie dôležité upozornenia**
- **Informácie o záruke**

ThinkPad®

Průručka o bezpečnosti a zárukách

Poznámka

Skôr ako začnete tento produkt používať si prečítajte Kapitola 1, “Dôležité bezpečnostné informácie”, na strane 1.

Obsah

Čítajte ako prvé v

Kapitola 1. Dôležité bezpečnostné informácie 1

Stavy, ktoré vyžadujú okamžitý zásah 1

Bezpečnostné pokyny 2

 Servis a aktualizácia 2

 Napájacie káble a elektrické adaptéry 4

 Predlžovacie káble a súvisiace zariadenia 4

 Zástrčky a zásuvky 5

 Vyhlásenie pre zdroj napájania 5

 Externé zariadenia 6

 Batérie 6

 Poznámka o nabíjateľných batériách 7

 Poznámka o okrúhlejšej batérii 8

 Teplota a ventilácia produktu 9

 Bezpečnosť jednotky CD a DVD 10

 Bezpečnostné informácie týkajúce sa elektrického prúdu 11

 Bezpečnostné informácie pre modem 12

 Vyhlásenie o laseri 12

 Upozornenie pre displeje LCD (Liquid Crystal Display) 14

 Používanie slúchadiel alebo headsetu 14

 Ďalšie bezpečnostné informácie 14

Kapitola 2. Operačné prostredie a ďalšie dôležité upozornenia 17

Operačné prostredie 17

Ochrana pred statickou elektrinou 17

Čistenie a údržba 18

Bezpečnosť údajov 18

Kapitola 3. Informácie o záruke 19

Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo 19

 Informácie o záruke 23

Záručný dodatok pre Mexiko 24

Ochranné známky 25

Čítajte ako prvé




Keď je váš počítač zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, základňa, opierka dlaní a niektoré iné časti môžu byť horúce. Nevystavujte svoje ruky, lono alebo inú časť tela dlhší čas kontaktu s horúcou časťou počítača. Pri používaní klávesnice sa vyhnite dlhšiemu ponechaniu dlaní na opierke.

Počítač produkuje počas bežnej prevádzky teplo. Jeho intenzita závisí od zaťaženia systému a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky aj cez odev. Pri používaní klávesnice pravidelne oddychujte zdvihnutím svojich dlaní z opierky a klávesnicu nepoužívajte nepretržite príliš dlho.



Napájací adaptér pripojený do elektrickej zásuvky a počítača produkuje teplo. Počas používania by sa nemal dostať do kontaktu so žiadnou časťou vášho tela. Napájací adaptér nikdy nepoužívajte na zohrievanie svojho tela. Dlhší kontakt môže spôsobiť popáleniny pokožky aj cez odev.



Komunikačné káble a káble napájacieho adaptéra, myši, klávesnice, tlačiarne alebo iného elektronického zariadenia veďte tak, aby sa po nich nešliapalo, aby sa neprekračovali, neboli pritlačené počítačom alebo inými objektmi a aby neboli vystavené zaobchádzaniu, ktoré by mohlo narušiť fungovanie počítača. Silné stlačenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie alebo zničenie.



Pred premiestnením počítača ho vypnite, stlačte Fn+F4 aby ste ho prepli do pohotovostného režimu alebo stlačte Fn+F12, aby ste ho prepli do režimu hibernácie.

Pred premiestnením počítača sa uistite, že je indikátor napájania vypnutý. Predídete tak poškodeniu jednotky pevného disku a možnej strate údajov.



Na počítač, obrazovku alebo externé zariadenia neukladajte ťažké predmety. Týmito zariadeniami netraste, zabráňte ich poškrábaniu, spadnutiu, otáčaniu a posúvaniu.



Používajte kvalitný prepravný obal, ktorý poskytuje adekvátne odpruženie a ochranu. Počítač nekladajte do tesného kufrika ani tašky.



Počítač neumiestňujte v blízkosti akýchkoľvek tekutín, aby ste zabránili riziku jeho obliatia a v blízkosti vody, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom.

Kapitola 1. Dôležité bezpečnostné informácie

Poznámka

Najskôr si prečítajte dôležité bezpečnostné informácie.

Tieto informácie vám môžu pomôcť bezpečne používať prenosný počítač. Dodržiavajte všetky pokyny na používanie počítača. Informácie v tomto dokumente nenahrádzajú podmienky kúpnej zmluvy ani obmedzenú záruku spoločnosti Lenovo™. Viac informácií nájdete v časti Kapitola 3, “Informácie o záruke”, na strane 19.

Bezpečnosť zákazníkov je pre nás dôležitá. Naše produkty boli vyvinuté so zreteľom na bezpečnosť a efektívnosť. Osobné počítače sú však elektronické zariadenia. Napájacie káble, elektrické adaptéry a ostatné komponenty môžu vytvárať potenciálne bezpečnostné riziká, ktoré môžu viesť k poškodeniu zdravia alebo majetku, obzvlášť, ak sú používané nesprávnym spôsobom. Aby ste tieto riziká minimalizovali, postupujte podľa pokynov dodaných spolu s produktom, všímajte si všetky varovania na produkte a v prevádzkových pokynoch a pozorne si prečítajte informácie uvedené v tomto dokumente. Starostlivým postupom podľa informácií, ktoré sú obsiahnuté v tomto dokumente a dodané spolu s produktom, sa môžete ochrániť pred rizikami a vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre prácu s počítačom.

Poznámka: Tieto informácie obsahujú referencie na napájacie adaptéry a batérie. Okrem prenosných počítačov sú aj iné produkty (ako napríklad reproduktory a monitory) dodávané s externým zdrojom napájania. Ak máte takéto produkty, tieto informácie sa vzťahujú aj na ne. Počítačové produkty navyše obsahujú okrúhlu internú batériu, ktorá poskytuje napájanie systémovým hodinám aj vtedy, keď je počítač odpojený od zdroja napájania, takže bezpečnostné informácie o batériách sa týkajú všetkých počítačových produktov.

Stavy, ktoré vyžadujú okamžitý zásah

Produkty sa môžu nesprávnym používaním alebo nedbalosťou poškodiť. Niektoré poškodenia produktov sú natoľko vážne, že tieto produkty by sa nemali používať, kým nebudú skontrolované a v prípade potreby aj opravené autorizovaným servisným pracovníkom.

Tak ako pri všetkých elektronických zariadeniach, venujte produktu zvýšenú pozornosť pri jeho zapínaní. Vo veľmi zriedkavých prípadoch si môžete všimnúť zápach alebo dym prípadne iskrenie vychádzajúce z produktu alebo počuť zvuk podobný pukaniu, praskaniu alebo syčaniu. Tieto stavy môžu znamenať, že interný elektronický komponent zlyhal bezpečným a riadeným spôsobom. Ďalej môžu

indikovať potenciálny bezpečnostný problém. Neriskujte a nepokúšajte sa diagnostikovať situáciu svojpomocne. Požiadajte o pomoc Centrum podpory zákazníkov. Zoznam telefónnych čísel servisu a podpory nájdete na stránke <http://www.lenovo.com/support/phone>

Pravidelne kontrolujte svoj počítač a jeho komponenty, či nie je poškodený alebo či nenesie znaky prítomného nebezpečenstva. Ak máte nejaké pochybnosti o stave niektorého komponentu, prestaňte zariadenie používať. Kontaktujte Centrum podpory zákazníkov alebo výrobcu produktu, aby ste získali informácie o spôsobe skontrolovania produktu a v prípade potreby jeho opravy.

V prípade, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov, alebo ak máte obavy týkajúce sa bezpečnosti vášho produktu, prestaňte produkt okamžite používať a odpojte ho od zdroja napájania a telekomunikačných liniek dovtedy, kým nezískate ďalšie pokyny od Centra podpory zákazníkov.

- Napájacie káble, zástrčky, napájacie adaptéry, predlžujúce káble, poistky alebo zdroje napájania sú popraskané alebo inak fyzicky poškodené.
- Stopy po prehriatí, dym, iskry alebo oheň.
- Poškodenie batérie (praskliny, preliačiny alebo záhyby), vytečená batéria alebo stopy po cudzej látke na batérii.
- Praskot, syčanie, pukavý zvuk, alebo silný zápach, ktorý vychádza z produktu.
- Znaky obliatia tekutinou alebo pádu nejakého objektu na počítač, napájací kábel alebo elektrický adaptér.
- Počítač, napájací kábel alebo napájací adaptér sa dostal do kontaktu s vodou.
- Produkt padol alebo bol iným spôsobom poškodený.
- Produkt nefunguje normálne, keď postupujete podľa prevádzkových pokynov.

Poznámka: Ak spozorujete niektorý z týchto problémov s produktom, ktorý nie je výrobkom spoločnosti Lenovo (napr. predlžovací kábel), prestaňte tento produkt používať do doby, kým vám jeho výrobca neposkytne ďalšie inštrukcie alebo kým nezískate vhodnú náhradu.

Bezpečnostné pokyny

Vždy dodržiavajte tieto opatrenia, aby ste znížili riziko zranenia a poškodenia majetku .

Servis a aktualizácia



VÝSTRAHA

Nepokúšajte sa vykonať servis produktu sami, pokiaľ nedostanete také pokyny od Centra podpory zákazníkov alebo z dokumentácie. Na opravu produktu využívajte iba poskytovateľa servisu, ktorý je autorizovaný na opravu príslušného produktu.

Poznámka: Niektoré počítačové dielce môžu byť vymenené alebo nahradené zákazníkom. Rozšírenia sa zvyčajne nazývajú voľby. Dielce, ktorých výmenu je oprávnený vykonať zákazník sa nazývajú dielce vymeniteľné zákazníkom alebo dielce CRU. Spoločnosť Lenovo poskytuje dokumentáciu s pokynmi na inštaláciu týchto dielcov, ak je vhodné, aby si tieto dielce vymieňali sami zákazníci. Pri vykonávaní výmeny musíte presne dodržiavať všetky inštrukcie uvedené v dokumentácii. Keď indikátor napájania nesvieti, neznamená to, že úroveň napätia vo vnútri počítača je rovná nule. Skôr ako odstránite kryty produktu, ktorý je vybavený napájacím káblom, sa presvedčte, či je vypnutý a odpojený od zdroja napájania. Viac informácií o dielcoch CRU nájdete v časti "Dielce CRU" príručky Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov, ktorá sa dodáva spolu s počítačom. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Centrum podpory zákazníkov.

Aj keď sa v počítači po jeho odpojení od zdroja napájania nenachádzajú žiadne pohyblivé dielce, kvôli zvýšeniu vašej bezpečnosti berte na vedomie nasledujúce varovania.



NEBEZPEČENSTVO



Nebezpečné pohyblivé súčasti. Dbajte na to, aby prsty a iné časti tela boli od nich dostatočne vzdialené.



VÝSTRAHA



Pred výmenou ľubovoľného dielca CRU vypnite počítač a pred otvorením krytu počkajte tri až päť minút, kým nevychladne.

Napájacie káble a elektrické adaptéry



NEBEZPEČENSTVO

Živajte len napájacie káble a adaptéry dodávané výrobcom produktu. Napájací kábel a elektrický adaptér sú určené len pre použitie s týmto produktom. Nikdy by sa nemali používať s inými produktmi.

Napájacie káble musia vyhovovať príslušným bezpečnostným normám. V Nemecku typ H05VV-F, 3G, 0,75 mm² alebo lepší. V iných krajinách použite podobné typy.

Napájací kábel nikdy neomotávajte okolo napájacieho adaptéra alebo okolo iného objektu. Môže to spôsobiť prasknutie alebo zvlnenie kábla, a tým zníženie bezpečnosti.

Napájacie káble, a aj všetky iné káble, umiestnite tak, aby sa po nich nechodilo, aby nehrozilo riziko potknutia o kábel alebo riziko stlačenia kábla nejakým objektom.

Napájacie káble a adaptéry chráňte pred zásahom tekutinou. Nenechávajte napríklad napájací kábel alebo adaptér v blízkosti umývadla, vane, toalety alebo na dlážke, ktorá je čistená tekutými čistiacimi prostriedkami. Tekutiny môžu zapríčiniť skrat, hlavne ak bol napájací kábel alebo adaptér poškodený nesprávnym používaním. Tekutiny môžu tiež zapríčiniť postupnú koróziu koncovky napájacieho kábla alebo koncovky konektora napájacieho adaptéra, ktorá môže spôsobiť prehriatie.

Napájacie a signálové káble zapájajte vždy v správnom poradí a uistite sa, či sú všetky konektory napájacieho kábla bezpečne a pevne pripojené.

Nepoužívajte napájacie adaptéry, ktoré nesú znaky korózie na kolíkoch vstupu napájania alebo znaky prehriatia (napríklad deformovaný plast) na vstupe napájania alebo iných častiach adaptéra.

Nepoužívajte žiadne napájacie káble, ktorých koncovky sú poškodené koróziou alebo prehriatím, a ani žiadne inak poškodené káble.

Predlžovacie káble a súvisiace zariadenia



NEBEZPEČENSTVO

Uistite sa, že používané predlžovacie káble, ochrany pred náhlymi výkyvmi elektrického napájania, záložné napájacie zdroje a rozširujúce skupiny zásuviek vyhovujú elektrickým požiadavkám zariadenia. Nikdy nevystavujte tieto zariadenia nadmernému zaťaženiu. Ak používate predlžovacie káble s viacerými zásuvkami, zaťaženie by nemalo prekročiť vstupnú hodnotu pre tento kábel. Podrobnejšie informácie o zaťažiteľnosti, napätových požiadavkách a vstupnom menovitom výkone vám poskytne elektrikár.

Zástrčky a zásuvky



NEBEZPEČENSTVO

Ak je zásuvka, ktorú chcete použiť na zapojenie počítača do elektrickej siete poškodená alebo skorodovaná, dajte ju vymeniť kvalifikovaným elektrikárom.

Zástrčku neohýbajte, ani inak neupravujte. Ak je zástrčka poškodená, získajte od výrobcu jej náhradu.

Nezdieľajte elektrickú zásuvku s inými domácimi alebo inými zariadeniami, ktoré majú vysokú spotrebu elektrickej energie. Nestabilné napätie by mohlo poškodiť váš počítač, údaje alebo pripojené zariadenia.

Niektoré produkty sú vybavené trojholíkovou zástrčkou. Táto zástrčka je určená na použitie len s uzemnenou elektrickou zásuvkou. Je to bezpečnostná funkcia. Nerušte túto bezpečnostnú funkciu pokusom o zasunutie do neuzemnenej zásuvky. Ak nemôžete zasunúť zástrčku do zásuvky, kontaktujte elektrikára a požiadajte o vhodný adaptér do zásuvky alebo o výmenu zásuvky za takú, ktorá umožňuje použitie tejto bezpečnostnej funkcie. Nikdy nepreťažujte elektrickú zásuvku. Celkové zaťaženie systému by nemalo prekročiť 80 percent hodnoty vetvy elektrického obvodu. Viac informácií o zaťažiteľnosti a menovitom výkone vetvy obvodu vám poskytne elektrikár.

Uistite sa, že elektrická zásuvka, ktorú používate je správne zapojená, ľahko dostupná a nachádza sa v blízkosti zariadenia. Napájacie káble by nemali byť napnuté.

Skontrolujte, či elektrická zásuvka poskytuje správne napätie a prúd pre produkt, ktorý inštalujete.

Pri pripájaní a odpájaní zariadenia z elektrickej siete postupujte opatrne.

Vyhlasenie pre zdroj napájania



NEBEZPEČENSTVO

Nikdy neodstraňujete kryt zo zdroja napájania, ani zo žiadneho iného dielca označeného nasledujúcim štítkom.



V komponentoch označených týmto štítkom je nebezpečné napätie, prúd a energia. V týchto komponentoch sa nenachádzajú žiadne opraviteľné dielce. Ak máte podozrenie, že niektorý z týchto dielcov nefunguje správne, kontaktujte servisného technika.

Externé zariadenia



VÝSTRAHA

Nepripájajte a neodpájajte žiadne káble externých zariadení, iné ako USB a 1394, keď je počítač zapnutý. Mohlo by to spôsobiť poškodenie vášho počítača. Aby ste zabránili možnému poškodeniu pripojených zariadení, počkajte pred ich odpojením po vypnutí počítača aspoň päť sekúnd.

Batérie



NEBEZPEČENSTVO

Osobné počítače, ktoré vyrába spoločnosť Lenovo, obsahujú okrúhlu batériu, ktorá napája systémové hodiny. Mnohé prenosné produkty, ako napríklad prenosné osobné počítače, používajú aj dobijateľnú batériovú jednotku, ktorá zabezpečuje napájanie systému v prenosnom režime. Kompatibilita batérií dodaných k počítaču spoločnosťou Lenovo bola overená a tieto batérie možno vymieňať len za schválené batérie od spoločnosti Lenovo.

Batérie sa nikdy nepokúšajte rozoberať alebo opravovať. Batérie nestláčajte, neprepichujte a nespáľujte. Neskratujte kovové kontakty batérie. Batériu neponárajte do vody alebo iných tekutín. Batériu dobíjajte presne podľa návodu v dokumentácii produktu.

Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť prehriatie, ktoré môže mať za následok dymenie alebo vznietenie batérie. Ak je batéria poškodená, ak na batérii spozorujete stopy po vytečenom obsahu batérie alebo ak na vodičoch batérie spozorujete stopy po cudzích materiáloch, prestaňte ju používať a nahraďte ju inou.

Batérie sa môžu znehodnotiť, ak ich dlhý čas nepoužívate. Ak niektoré dobijateľné batérie (obzvlášť lítium-iónové batérie) ponecháte nepoužívané vo vybitom stave, zvýši sa riziko skratu batérie, ktorý znižuje životnosť batérie a môže takisto znamenať ohrozenie bezpečnosti. Lítium-iónové batérie úplne nevybíjajte a ani ich neuskladňujte vo vybitom stave.

Poznámka o nabíjatečných batériách



NEBEZPEČENSTVO

Batériu sa nepokúšajte rozoberať alebo upravovať. Mohlo by to mať za následok explóziu batérie alebo vytečenie tekutiny z batérie. Záruka sa nevzťahuje na batérie, ktoré boli rozoberané alebo upravované a ani na batérie, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Lenovo.

Pri použití nesprávnej nabíjateľnej batériovej jednotky hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériová jednotka obsahuje malé množstvo škodlivých prísad. Aby ste predišli možnému zraneniu:

- Batériu nahraďte iba batériou schválenou spoločnosťou Lenovo.
- Batériu nehádzte do ohňa.
- Nevystavujte ju vode ani dažďu.
- Nepokúšajte sa ju otvoriť.
- Neskratujte ju.
- Uschovajte ju mimo dosahu detí.
- Nezhadzujte ju.

Batériovú jednotku nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ktorý sa vynáša na skládky. Pri likvidácii batérie postupujte v súlade v miestnymi nariadeniami a smernicami.

Batéria by mala byť uskladnená pri izbovej teplote, nabitá približne na 30 až 50% svojej kapacity. Batériovú jednotku raz za rok dobíjajte, aby ste predišli prílišnému vybitiu.

Poznámka o okrúhlej batérii



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo výbuchu v prípade nesprávnej výmeny batérie.

Pri výmene lítium-iónovej okrúhlej batérie použite iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie, ktorý je odporúčaný výrobcom. Batéria obsahuje lítium a môže vybuchnúť, ak nie je správne používaná alebo zneškodnená.

Batériu v žiadnom prípade:

- nehádzte a neponárajte do vody
- nezohrievajte na viac ako 100°C
- neopravujte a nerozoberajte

Pri likvidácii batérie postupujte podľa miestnych nariadení a predpisov.

Nasledujúce vyhlásenie sa týka užívateľov v štáte Kalifornia, USA.

Informácie o chloristane pre Kaliforniu:

Produkty obsahujúce batérie CR (dioxid mangánu) s lítiovými článkami môže obsahovať chloristan.

Obsahuje chloristan — vyžaduje špeciálne zaobchádzanie.

Pozrite si informácie na webovej stránke <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

Teplota a ventilácia produktu



NEBEZPEČENSTVO

Zapnuté počítače, napájacie adaptéry a prídavné zariadenia produkujú teplo. Teplo sa produkuje aj pri nabíjaní batérií. Prenosné počítače môžu produkovať veľké množstvo tepla, kvôli ich malým rozmerom. Preto vždy dodržiavajte tieto bezpečnostné opatrenia:

- Keď je váš počítač zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, základňa, opierka dlaní a niektoré iné časti môžu byť horúce. Nevystavujte svoje ruky, lono alebo inú časť tela dlhší čas kontaktu s horúcou časťou počítača. Pri používaní klávesnice sa vyhnite dlhšiemu ponechaniu dlaní na opierke. Počítač produkuje počas bežnej prevádzky teplo. Jeho intenzita závisí od zataženia systému a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky aj cez odev. Pri používaní klávesnice pravidelne oddychujte zdvihnutím svojich dlaní z opierky a klávesnicu nepoužívajte nepretržite príliš dlho.
- Nepoužívajte počítač a nenabíjajte batérie v blízkosti horľavých materiálov alebo vo výbušnom prostredí.
- Ventiláčne otvory, ventilátory alebo chladiče produktu slúžia na zabezpečenie jeho bezpečnosti, komfortu používania a spoľahlivého fungovania. Umiestnením produktu na posteľ, pohovku, koberec alebo iný mäkký povrch by sa tieto komponenty mohli zablokovať. Tieto časti nikdy nezakrývajte a neblokujte.
- Napájací adaptér, pripojený do elektrickej zásuvky a počítača, generuje teplo. Počas používania by sa nemal dostať do kontaktu so žiadnou časťou vášho tela. Napájací adaptér nikdy nepoužívajte na zohrievanie svojho tela. Dlhší kontakt môže spôsobiť popáleniny pokožky aj cez odev.

Kvôli zvýšeniu vašej bezpečnosti, pri práci s počítačom postupujte podľa týchto pokynov:

- Keď je počítač zapojený k zdroju napájania, neotvárajte jeho kryt.
- Pravidelne kontrolujte vonkajšiu časť počítača, či nie je znečistená prachom.
- Odstraňujte prach z vetracích a iných otvorov počítača. V prašnom prostredí alebo prostredí so zvýšeným pohybom ľudí bude možno potrebné častejšie čistenie.
- Neblokujte a nezapchávejte žiadne ventiláčne otvory.
- Počítač nepoužívajte umiestnený v žiadnom nábytku, pretože by to mohlo zvýšiť riziko prehriatia.
- Teplota vzduchu prúdiaceho do počítača by nemala presiahnuť 35° C.

Bezpečnosť jednotky CD a DVD



NEBEZPEČENSTVO

Jednotky CD a DVD točia vložený disk vysokou rýchlosťou. Ak je disk CD alebo DVD prasknutý alebo inak fyzicky poškodený, pri použití sa môže rozlomiť alebo dokonca rozbiť. Aby ste v takejto situácii predišli možnému zraneniu a znížili riziko poškodenia počítača, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Disky CD/DVD ukladajte vždy do ich pôvodných obalov.
- Disky CD/DVD nevystavujte priamemu slnečnému svetlu a tepelným zdrojom.
- Keď disky CD/DVD nepoužívate, vyberte ich z počítača.
- Disky CD/DVD neohýbajte a nekladajte ich do obalu alebo počítača nasilu.
- Pred každým použitím skontrolujte, či na disku CD/DVD nie sú praskliny. Nepoužívajte prasknuté a poškodené disky.

Bezpečnostné informácie týkajúce sa elektrického prúdu



NEBEZPEČENSTVO

Elektrický prúd v napájacích, telefónnych a komunikačných kábloch je nebezpečný.

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom:

- Nepoužívajte počítač počas búrky s bleskami.
- Nepripájajte a neodpájajte žiadne káble a nevykonávajte inštaláciu, údržbu ani rekonfiguráciu tohto produktu počas búrky.
- Napájacie káble pripájajte len do správne zapojenej a uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Všetky zariadenia, ktoré pripájate k tomuto produktu pripojte do správne zapojenej a uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Ak je to možné, pripájajte a odpájajte signálové káble iba jednou rukou.
- Nikdy nezapínajte žiadne zariadenie, ktoré je mokré, poškodené ohňom alebo inak fyzicky poškodené.
- Ak nie je v návode na inštaláciu a konfiguráciu uvedené inak, pred otvorením krytu počítača z neho odpojte pripojené napájacie káble, batériu a aj všetky ostatné káble.
- Počítač nepoužívajte, kým nezatvoríte jeho kryt. Nikdy nepoužívajte počítač s otvoreným krytom.
- Ak inštalujete, presúvate alebo otvárate kryty tohto produktu alebo pripojených zariadení, káble zapájajte a odpájajte podľa nasledujúcich pokynov.

Pripojenie:

1. Vypnite všetky zariadenia.
2. Najskôr pripojte všetky káble k zariadeniam.
3. Pripojte signálové káble ku konektorom.
4. Pripojte napájacie káble do elektrických zásuviek.
5. Zapnite zariadenia.

Odpojenie:

1. Vypnite všetky zariadenia.
2. Najskôr odstráňte napájacie káble z elektrických zásuviek.
3. Odstráňte signálové káble z konektorov.
4. Odstráňte všetky káble zo zariadení.

Pred inštaláciou ostatných elektrických káblov pripojených k počítaču ThinkPad® musí byť napájací kábel odpojený od elektrickej zásuvky.

Napájací kábel môžete znova zapojiť do elektrickej zásuvky až potom, ako budú všetky ďalšie elektrické káble pripojené k počítaču.

Bezpečnostné informácie pre modem



NEBEZPEČENSTVO

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, používajte iba kábel telekomunikačnej linky 26 AWG alebo hrubší.

Na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní telefónneho prístroja dodržujte tieto základné bezpečnostné pokyny:

- Nepripájajte a neodpájajte kábel telefónu počas búrky s bleskami.
- Neinštalujte telefónnu koncovku typu jack vo vlhkom prostredí. Počítač nepoužívajte v blízkosti vody.
- Nedotýkajte sa neizolovaných telefónnych káblov alebo terminálov, kým nie je telefónna linka odpojená zo sieťového rozhrania.
- Venujte zvýšenú pozornosť inštalácii alebo modifikácii telefónnych liniek.
- Nepoužívajte počítač využívajúci pripojenie k telefónnej sieti počas búrky s bleskami. Pri blýskaní existuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte telefón (ak nie je bezdrôtový) počas búrky.
- Nepoužívajte telefón na ohlasovanie úniku plynu v blízkosti miesta úniku.

Vyhĺasenie o laseri

Niektoré modely osobných počítačov sú vybavené od výroby jednotkou CD alebo DVD. Jednotky CD a DVD sa tiež predávajú aj samostatne. Jednotky CD a DVD sú laserové produkty. Klasifikačný štítok jednotky (zobrazený nižšie) sa nachádza na povrchu jednotky.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT



Príklad štítka

Tieto jednotky sú certifikované v USA a sú v súlade so smernicami Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR)

podkapitola J pre laserové produkty triedy 1. V iných krajinách sú tieto jednotky certifikované a vyhovujú požiadavkám International Electrotechnical Commission (IEC) 60825-1 a CENELEC EN 60825-1 pre laserové produkty triedy 1.

Laserové produkty Triedy 1 nie sú považované za nebezpečné. Návrh laserového systému a optickej pamätovej jednotky zaručuje, že pri bežnej prevádzke, údržbe užívateľom alebo opravovaní nehrozí laserové žiarenie prekračujúce úroveň Triedy 1.

Keď už máte jednotku CD alebo DVD nainštalovanú, prečítajte si nasledujúce informácie týkajúce sa jej používania.



NEBEZPEČENSTVO

Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonávanie iných ako tu uvedených postupov, môže viesť k ožiareniu nebezpečným žiarením.

Nedotýkajte sa krytov jednotky. Odstránením krytov jednotky CD alebo DVD sa môžete vystaviť nebezpečnému laserovému žiareniu. Jednotka CD alebo DVD neobsahuje žiadne opraviteľné dielce.

Niektoré jednotky CD a DVD obsahujú zabudovanú laserovú diódu triedy 3A alebo 3B. Prečítajte si nasledujúce vyhlásenie.



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo laserového žiarenia pri otvorení. Nepozerajte sa do lúča, nepozorujte ho priamo optickými prístrojmi a vyhňte sa priamemu ožiareniu týmto lúčom.

Upozornenie pre displeje LCD (Liquid Crystal Display)



VÝSTRAHA

Fluorescenčná lampa v LCD (liquid crystal display) obsahuje ortuť. Nevyhadzujte ju do komunálneho odpadu, ktorý sa vynáša na skládky. Zlikvidujte ju podľa miestnych nariadení alebo predpisov.

Displej LCD je vyrobený zo skla, preto môže hrubé zaobchádzanie alebo pád počítača spôsobiť jeho rozbitie. Keď sa displej LCD rozbije a tekutina, ktorú obsahuje, vám zasiahne oči alebo ruky, okamžite umyte zasiahnuté miesto vodou. Zasiahnuté miesto umývajte aspoň 15 minút. Ak aj napriek umytiu spozorujete nejaké nežiaduce účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Používanie slúchadiel alebo headsetu

Ak má váš počítač aj konektor slúchadiel, aj konektor Audio-out, pre slúchadlá alebo headset vždy používajte konektor slúchadiel.

Neprimerané používanie slúchadiel alebo headsetu dlhšiu dobu s vysokou úrovňou hlasitosti môže byť nebezpečné, keď tieto slúchadlá alebo headset nevyhovujú špecifikáciám normy EN 50332-2. Špecifikácia EN 50332-2 obmedzuje akustický tlak audio zariadení na 100 dB, čím pomáha chrániť užívateľov pred poškodením sluchu.

Ak bol váš počítač Lenovo dodaný so slúchadlami alebo headsetom, potom tieto zariadenia vyhovujú špecifikáciám normy EN 50332-2. Použitie iného headsetu alebo slúchadiel, ktoré nevyhovujú norme EN 50332-2 môže byť nebezpečné.

Ďalšie bezpečnostné informácie



NEBEZPEČENSTVO

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Uložte ich mimo dosah detí, aby ste predišli nebezpečenstvu ich zadusení týmito obalmi.

Upozornenie pre užívateľov Tablet PC

Bezpečnostné vyhlásenie pre užívateľov v Austrálii:



NEBEZPEČENSTVO

Nepripájajte k počítaču v režime Tablet telefónnu linku.

Vyhlásenie pre užívateľov v USA

Mnoho PC produktov a príslušenstva obsahuje rôzne káble, ako napríklad napájacie káble alebo káble na pripojenie príslušenstva k PC. Ak tento produkt obsahuje takýto kábel, platí preňho nasledujúce varovanie:



VAROVANIE

Pri manipulácii s káblom tohto produktu alebo s káblami, ktoré sú súčasťou príslušenstva, ktoré sa dodáva spolu s týmto produktom, sa vystavujete účinkom olova. Olovo je prvok, o ktorom je známe, že spôsobuje rakovinu, vrodené chyby a iné poruchy reprodukcie. Po manipulácii si umyte ruky.

Tieto pokyny si uschovajte.

Kapitola 2. Operačné prostredie a ďalšie dôležité upozornenia

Operačné prostredie

Optimálne prostredie na používanie vášho počítača je 10°C-35°C s vlhkosťou od 35% do 80%. Ak je počítač uložený alebo prenášaný pri teplote nižšej ako 10°C, nechajte ho pred použitím pomaly zohriať na optimálnu prevádzkovú teplotu 10°C-35°C. V extrémnych prípadoch to môže trvať dve hodiny. Ak počítač nenecháte pred použitím zohriať na optimálnu prevádzkovú teplotu, môže to mať za následok jeho trvalé poškodenie.

Ak je to možné, umiestnite svoj počítač do dobre vetranej miestnosti so suchým vzduchom mimo priameho dosahu slnečného svetla.

Elektrické zariadenia, ako napríklad elektrický ventilátor, rádio, vysokonapäťové reproduktory, klimatizácia a mikrovlnná rúra, by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od počítača, pretože silné magnetické polia generované týmito zariadeniami môžu poškodiť monitor a údaje uložené na jednotke pevného disku.

Neumiestňujte žiadne nápoje na vrchnú časť alebo vedľa počítača alebo jeho pripojených zariadení. Keď sa vyliata tekutina dostane na počítač alebo do jeho vnútra, prípadne zasiahne pripojené zariadenia, môže nastať skrat alebo iné poškodenie.

Nikdy nejedzte a nefajčite nad klávesnicou počítača. Čiastočky padajúce do klávesnice môžu spôsobiť jej poškodenie.

Ochrana pred statickou elektrinou

Hoci je statická elektrina pre človeka neškodná, môže vážne poškodiť komponenty a dielce počítača. Nesprávne zaobchádzanie s dielcami citlivými na statickú elektrinu môže zapríčiniť zničenie týchto dielcov. Po vybalení produktu alebo dielca CRU neotvárajte jeho antistatický obal, kým vám inštrukcie neprikážu jeho inštaláciu.

Pri manipulácii so zariadeniami alebo dielcami CRU, alebo pri práci vo vnútri počítača, sa riadte nasledujúcimi pokynmi, aby ste sa vyhli poškodeniu spôsobenému elektrostatickou elektrinou:

- Obmedzte svoj pohyb. Pohyb môže spôsobiť vznik statickej elektriny vo vašom okolí.
- Vždy zaobchádzajte s komponentmi počítača opatrne. Adaptéry, pamäťové moduly a plošné spoje držte vždy za okraje. Nikdy sa nedotýkajte nechránených obvodov.
- Zabráňte iným, aby sa dotýkali komponentov počítača.

- Pri inštalácii dielca alebo zariadenia citlivého na statickú elektrinu sa dotknite antistatickým ochranným obalom, obsahujúci zariadenie alebo dielec, kovového krytu rozširujúceho slotu alebo iného nenatretého kovového povrchu na počítači aspoň na dve sekundy. Toto zníži statickú elektrinu na obale a na vašom tele.
- Keď je to možné, vyberte dielec citlivý na statickú elektrinu z antistatického ochranného obalu a nainštalujte ho priamo do počítača bez toho, aby ste ho položili. Ak to nie je možné, položte antistatický ochranný obal na hladkú, rovnú plochu a položte tento dielec na antistatický ochranný obal.
- Nekladte tento dielec na kryt počítača alebo inú kovovú plochu.

Čistenie a údržba

Udržujte váš počítač a pracovný priestor v čistote. Pred čistením počítač vypnite a odpojte napájací kábel. Priamo na počítač nesprejajte žiadny tekutý čistiaci prostriedok a na čistenie nepoužívajte žiadne horľavé čistiace prostriedky. Čistiaci prostriedok naneste na jemnú handričku a ňou potom utrite povrch počítača.

Bezpečnosť údajov

Nemažte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov a adresárov, ktoré ste nevytvorili. Mohlo by to zapríčiniť zlyhanie fungovania softvéru vášho počítača. Pamätajte na to, že prístup k sieťovým prostriedkom môže vystaviť váš počítač nebezpečenstvu vo forme vírusov, hackerov, spyvéru a iných nebezpečných subjektov, ktoré môžu zničiť váš počítač, softvér alebo údaje. Vy ste zodpovedný za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou firewallov, antivírusového softvéru a antispývérového softvéru a za aktualizáciu týchto softvérových produktov.

Kapitola 3. Informácie o záruke

Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo

L505-0010-00 09/2006

Obmedzená záruka Lenovo sa vzťahuje iba na hardvérové produkty Lenovo zakúpené na osobné použitie a nie na ďalší predaj. Táto záruka sa v iných dokumentoch spoločnosti Lenovo nazýva aj "Vyhlásenie o obmedzenej záruke" (VOOZ).

Na čo sa vzťahuje táto záruka

Spoločnosť Lenovo zaručuje, že každý hardvérový produkt je bez chýb v materiáli a spracovaní, pri normálnom používaní, počas trvania záručnej lehoty. Ak spoločnosť Lenovo neinformuje písomnou formou inak, záručná lehota počítača sa začína pôvodným dátumom kúpy, ktorý je uvedený na faktúre. Záručná lehota a typ záručného servisu, ktoré sa týkajú vášho produktu, sú uvedené v časti "Informácie o záruke" na strane 23.

TÁTO ZÁRUKA JE VAŠA VÝLUČNÁ ZÁRUKA A NAHRÁDZA VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY, VYJADRENÉ ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NEOBMEDZUJÚC SA NA MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYŇATIE VYJADRENÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, TAKŽE SA VÁS TOTO VYŇATIE NEMUSÍ TÝKAŤ. V TAKOM PRÍPADE SÚ DANÉ ZÁRUKY POUŽITÉ IBA V ZÁKONOM VYŽADOVANOM ROZSAHU A SÚ OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA ZÁRUČNEJ LEHOTY. PO UPLYNUTÍ TEJTO DOBY SA NEUPLATŇUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZIŤ DĹŽKU TRVANIA PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, TAKŽE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA VÁS NEMUSÍ TÝKAŤ.

Ako žiadať o záručný servis

Ak počítač nefunguje tak, ako by podľa záruky mal, zákazník môže kvôli záručnému servisu kontaktovať spoločnosť Lenovo alebo autorizovaného poskytovateľa servisu. Každý z týchto poskytovateľov sa bude nazývať "Poskytovateľ servisu." Zoznam poskytovateľov servisu a ich telefónne čísla sú k dispozícii na webovej stránke <http://www.lenovo.com/support/phone>.

Záručný servis nemusí byť k dispozícii vo všetkých lokalitách a v jednotlivých lokalitách sa môže líšiť. Zásah mimo oblasti pôsobenia Poskytovateľa servisu môže byť spoplatnený. Informácie o vašej oblasti vám poskytne miestny Poskytovateľ servisu.

Čo urobí Poskytovateľ servisu na odstránenie problému

Pri volaní Poskytovateľa servisu je potrebné dodržiavať príslušný postup na zistenie a vyriešenie problému.

Poskytovateľ servisu sa pokúsi váš problém diagnostikovať a vyriešiť cez telefón alebo pomocou vzdialenej podpory. Poskytovateľ servisu vás môže požiadať, aby ste si stiahli a nainštalovali určené softvérové aktualizácie.

Niektoré problémy je možné vyriešiť výmenou dielca, ktorý si nainštalujete sami (ako je napríklad klávesnica, myš, reproduktor, pamäť, pevný disk alebo replikátor portov). Tieto dielce sa nazývajú dielce "CRU" alebo "Jednotky vymeniteľné zákazníkom". Ak je toto váš prípad, Poskytovateľ servisu vám doručí dielce CRU, ktoré si sami nainštalujete.

Ak váš problém nie je možné vyriešiť telefonicky alebo vzdialene, použitím aktualizácií softvéru a aplikácie, ani dielcom CRU, potom s vami Poskytovateľ servisu dohodne servis na základe typu záručného servisu vášho produktu, ktorý zistíte v časti "Informácie o záruke" na strane 23.

Ak Poskytovateľ servisu zistí, že oprava vášho produktu nie je možná, poskytnete vám jeho výmenu za produkt, ktorý je minimálne funkčným ekvivalentom vášho produktu.

Ak Poskytovateľ servisu zistí, že oprava ani výmena vášho produktu nie je možná, po vrátení produktu na miesto nákupu alebo do spoločnosti Lenovo máte nárok na vrátenie plnej ceny, za ktorú ste produkt kúpili.

Výmena produktu alebo dielca

Ak záručný servis zahŕňa výmenu produktu alebo jeho časti, chybný dielce vymenený Poskytovateľom servisu sa stane majetkom spoločnosti Lenovo a náhradný dielce sa stane majetkom zákazníka. Všetky odstránené položky musia byť pôvodné a nezmenené. Náhrada nemusí byť nová, ale bude v dobrom prevádzkovom stave a aspoň funkčným ekvivalentom nahradeného dielca. Náhradný dielce získa taký stav záručného servisu, ako mal pôvodný dielce.

Ešte pred výmenou produktu alebo jeho časti Poskytovateľom servisu bude zákazník súhlasiť s tým, že:

1. odstráni všetky komponenty, dielce, voľby, zmeny a pripojené zariadenia, na ktoré sa záručný servis nevzťahuje;
2. zabezpečí, aby sa na počítač nevťahovali žiadne právne záväzky ani obmedzenia, ktoré by bránili jeho výmene;
3. na produkt, ktorý nevlastní, získa oprávnenie od jeho vlastníka za účelom opravy prostredníctvom Poskytovateľa servisu; a

Ďalšie povinnosti zákazníka

Tam, kde je to vhodné, zákazník pred poskytnutím servisu:

1. bude postupovať podľa servisných pokynov Poskytovateľa servisu;
2. vykoná zálohy alebo zabezpečí všetky programy a údaje, ktoré sú súčasťou tohto produktu;
3. poskytne Poskytovateľovi servisu všetky systémové kľúče a heslá a zabezpečí mu dostatočný, voľný a bezpečný prístup k svojim zariadeniam, aby si mohla spoločnosť splniť svoje záručné povinnosti;

4. uistí sa, že z produktu sú vymazané všetky osobné údaje, alebo ak boli v produkte ponechané nejaké osobné údaje, sú v súlade s platnými zákonmi.

Použitie osobných údajov

Ak získate servis na základe tejto záruky, spoločnosť Lenovo si uloží, použije a spracuje informácie o vašom záručnom prípade a vaše kontaktné informácie vrátane mena, telefónnych čísel, adresy a e-mailovej adresy. Spoločnosť Lenovo použije tieto informácie na vykonanie servisu na základe tejto záruky a na zlepšenie našich vzájomných obchodných vzťahov, t.j. na vytvorenie interných prehľadov o efektívnosti vám poskytovaného záručného servisu. Je možné, že vás budeme kontaktovať za účelom zistenia vašej spokojnosti so záručným servisom alebo kvôli upozorneniu na produkty a bezpečnostné stratégie. Z tohto dôvodu môžeme presunúť vaše údaje do ktorejkoľvek krajiny, v ktorej naša spoločnosť pôsobí a poskytnúť ich subjektom konajúcim v záujme našej spoločnosti. Tieto informácie môžeme tiež zverejniť, keď to bude vyžadované miestnym zákonom alebo jeho predstaviteľmi.

Na čo sa táto záruka nevzťahuje

Táto záruka sa nevzťahuje na:

- neprerušovanú a bezchybnú prevádzku produktu;
- stratu alebo poškodenie údajov;
- žiadne počítačové programy, dodávané spolu s produktom alebo následne doinštalované;
- poruchy, ktoré vzniknú nesprávnym používaním, haváriou, modifikáciou, nevhodným technickým alebo prevádzkovým prostredím, prírodnou katastrofou, nárazovým prúdom alebo nesprávnou údržbou zákazníkom;
- produkty tretích strán, vrátane produktov, ktoré spoločnosť Lenovo zaobstará a poskytne alebo integruje do produktu Lenovo na žiadosť zákazníka;
- žiadnu technickú alebo inú podporu, ako napríklad pomoc s otázkami "ako vykonať" a otázkami týkajúcimi sa nastavenia a inštalácie produktu.

Záruka sa stane neplatnou, ak dôjde k odstráneniu alebo zmene identifikačných štítkov na produkte alebo jeho dielcoch.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Lenovo bude zodpovedať za stratu alebo poškodenie zákazníkovho produktu len v čase, 1) keď bol počítač v držbe Poskytovateľa servisu alebo 2) v čase prepravy počítača v prípadoch, kedy Poskytovateľ servisu zodpovedá za prepravu.

Spoločnosť Lenovo ani Poskytovateľ servisu nebudú niesť zodpovednosť za žiadne dôverné, majetkové ani osobné údaje nachádzajúce sa v produkte. Pred odovzdaním produktu do servisu alebo jeho vrátením by ste z neho mali takéto údaje odstrániť a urobiť si ich zálohu.

Môže sa stať, že z dôvodu nedostatku zo strany spoločnosti Lenovo alebo iného záväzku, bude mať zákazník nárok na náhradu škôd spoločnosťou Lenovo. V každom takom prípade, bez ohľadu na dôvod, na základe ktorého vám nárok požadovať náhradu od spoločnosti Lenovo vznikol (vrátane zásadného porušenia, nedbanlivosti, nepochopenia alebo inej zmluvnej požiadavky alebo požiadavky na základe

deliktu), okrem zodpovednosti, ktorá sa nedá odrieknuť alebo obmedziť príslušnými zákonmi, spoločnosť Lenovo je zodpovedná len do výšky vašich priamych škôd s horným ohraničením cenou, ktorú ste za produkt zaplatili. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na škody za ublíženie na tele (aj so smrteľnými následkami) a škody na nehnuteľnom a hmotnom osobnom majetku, za ktoré je spoločnosť Lenovo právne zodpovedná.

Toto obmedzenie platí aj pre dodávateľov spoločnosti Lenovo, predajcov a Poskytovateľa servisu. Predstavuje maximálny rozsah škôd, za ktoré spoločnosť Lenovo, jej dodávateľa, predajcovia a Poskytovateľ servisu nesú kolektívnu zodpovednosť.

SPOLOČNOSŤ LENOVO, JEJ DODÁVATELIA, PREDAJCOVIA A POSKYTOVATEĽ SERVISU NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIEŠŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ANI JEDEN Z TÝCHTO PRÍPADOV, ANI KEBY BOLI INFORMOVANÍ O ICH MOŽNOSTI: 1) ZA NÁROKY TRETÍCH STRÁN VOČI ZÁKAZNÍKOVÍ ZA ŠKODY; 2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ÚDAJOV; 3) ZA MIMORIADNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ANI ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ HOSPODÁRSKÉ ŠKODY, ANI ZA STRATU ZISKOV, TRHOV, VÝNOSOV, DOBREJ POVESTI ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYŇATIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYŇATIE SA V NICH NEUPLATŇUJE.

Rozhodovanie v sporných prípadoch

Ak ste produkt nadobudli v **Kambodži, Indonézii, Vietname, Srí Lanke alebo na Filipínach**, spory, ktoré vyplývajú z tejto záruky alebo v spojitosti s ňou vyrieši s konečnou platnosťou arbitráž, ktorá sa uskutoční v Singapure a táto záručná zmluva sa bude riadiť, interpretovať a uplatňovať v súlade so zákonmi v Singapure bez ohľadu na nezlučiteľné zákony. Ak ste produkt nadobudli v **Indii**, spory, ktoré by vyplývali z tejto záruky alebo v spojitosti s ňou vyrieši s konečnou platnosťou arbitráž, ktorá sa uskutoční v Bangalore, v Indii. Arbitráž v Singapure bude prebiehať v súlade s platnými arbitrážnymi pravidlami Medzinárodného arbitrážneho centra v Singapure ("Pravidlá SIAC"). Arbitráž v Indii bude prebiehať v súlade s platnými zákonmi Indie. Arbitrážny výrok bude konečný a záväzný pre strany sporu bez možnosti odvolania sa, bude v písomnej forme a bude obsahovať zistený skutkový stav a právny úsudok. Všetky arbitrážne konania musia byť vedené a všetky dokumenty počas týchto konaní musia byť predložené v anglickom jazyku a anglická verzia tejto záruky má pri takýchto konaniach prevahu nad ostatnými jazykovými verziami.

Ďalšie práva

TÁTO ZÁRUKA VÁM UDEĽUJE URČITÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A SÚČASNE MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SÚ RÔZNE V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH ALEBO JURISDIKCIÁCH. ĎALŠIE PRÁVA MÔŽETE MAŤ NA ZÁKLADE PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO PÍ SOMNEJ ZMLUVY SO SPOLOČNOSŤOU LENOVO. ŽIADNA ČASŤ TEJTO ZÁRUKY NEOVPLYVŇUJE ZÁKONNÉ PRÁVA, VRÁTANE PRÁV ZÁKAZNÍKOV VYPLÝVAJÚCICH Z MIESTNYCH PRÁVNÝCH PREDPISOV, KTORÉ RIADIA PREDAJ SPOTREBNÉHO TOVARU A NIE JE ICH MOŽNÉ ZMLUVNE OBMEDZIŤ ALEBO ODOPRIEŤ.

Oblasť európskeho ekonomického priestoru (EEA)

Zákazníci v EEA môžu kontaktovať spoločnosť Lenovo na tejto adrese: Lenovo Warranty & Service Quality Dept., PO Box 19547, Inverkip Road, Greenock, Scotland PA16 9WX. Servis môžete na základe tejto záruky pre hardvérové produkty spoločnosti Lenovo, zakúpené v krajinách EEA, získať v ľubovoľnej krajine EEA, v ktorej bol tento produkt spoločnosťou Lenovo ohlásený a sprístupnený.

Táto obmedzená záruka spoločnosti Lenovo je dostupná aj v iných jazykoch na stránke <http://www.lenovo.com/warranty>.

Informácie o záruke

Záručná lehota sa môže líšiť podľa krajiny alebo regiónu a je určená v prílohe A príručky o servise a odstraňovaní problémov, ktorá sa dodáva spolu s počítačom.

Ak je to potrebné, Poskytovateľ servisu vám zabezpečí opravu alebo výmenu v závislosti od typu záručného servisu vášho produktu a dostupného servisu. Termín realizácie servisu bude závisieť od času, kedy oznámite poruchu, od dostupnosti náhradných dielcov a iných faktorov.

Záručná lehota 3 roky na dielce a 1 rok na prácu znamená, že spoločnosť Lenovo poskytuje bezplatný záručný servis na:

- a. dielce a prácu počas prvého roka záručnej lehoty (alebo dlhšie, ak je to stanovené zákonom); a
- b. iba na dielce, formou výmeny za iný dielec, počas druhého a tretieho roka záručnej lehoty. V druhom a treťom roku záručnej lehoty vám bude Poskytovateľ servisu účtovať všetku vykonanú prácu, súvisiacu s opravou alebo výmenou chybného dielca.

Typy záručného servisu

1. Servis CRU

Pri Servise CRU vám Poskytovateľ servisu doručí dielce CRU, ktoré si sami nainštalujete. Inštalácia väčšiny dielcov CRU je jednoduchá, avšak niektoré dielce CRU môžu vyžadovať určité technické zručnosti a nástroje. Inštrukcie na výmenu CRU sú súčasťou produktu a v prípade potreby vám ich kedykoľvek na požiadanie poskytne spoločnosť Lenovo. V prípade iného typu záručného servisu vášho produktu môžete Poskytovateľa servisu požiadať o inštaláciu niektorých dielcov CRU. Inštaláciu externých dielcov CRU (ako je napríklad myš, klávesnica alebo monitor) musíte vykonať sami. Spoločnosť Lenovo špecifikuje v materiáloch dodávaných spolu s náhradným dielcom CRU, či musíte poškodený CRU vrátiť. Ak je vyžadované vrátenie, 1) spolu s CRU sú dodané pokyny na vrátenie, návratný štítok s predplateným poštovným a kontajner a 2) v prípade nedoručenia poškodeného CRU Poskytovateľovi servisu do 30 dní od dátumu na potvrdenke o výmene vám môže byť CRU zaúčtovaný.

2. Servis u zákazníka

V prípade Servisu u zákazníka Poskytovateľ servisu produkt vymení alebo opraví priamo na vašom pracovisku. Zákazník je povinný vyčleniť vhodný pracovný priestor, kde možno produkt Lenovo rozobrať a zložiť. Niektoré produkty bude potrebné odoslať do špecializovaného servisného strediska na opravu.

3 Kuriérska alebo zásielková služba

V prípade Kuriérskej alebo zásielkovej služby bude váš produkt opravený alebo vymenený v určenom servisnom stredisku a dodávka produktu bude zabezpečená Poskytovateľom servisu. Vy ste zodpovedný za odpojenie produktu. Poskytovateľ servisu vám zabezpečí prepravný zásobník, ktorý slúži na prepravu produktu do určeného servisného strediska. Kuriér vyzdvihne váš produkt a dopraví ho do určeného servisného strediska. Po dokončení opravy alebo výmeny zabezpečí servisné stredisko vrátenie produktu zákazníkovi.

4. Služba doručenia alebo poslania zákazníkom

V prípade Služby doručenia alebo poslania zákazníkom bude váš produkt vymenený alebo opravený v určenom servisnom stredisku a dodávka produktu bude zabezpečená zákazníkom. Zákazník je zodpovedný za doručenie alebo poslanie produktu poštou podľa pokynov Poskytovateľa servisu (bez poplatku, pokiaľ nie je stanovené inak) vo vhodnom obale na určené miesto. Po skončení opravy alebo výmeny bude produkt pripravený na vyzdvihnutie. Ak si produkt nevyzdvihnete, Poskytovateľ servisu ho môže použiť podľa svojho uváženia. V prípade doručovacieho servisu, vám bude produkt zaslaný na náklady spoločnosti Lenovo, pokiaľ Poskytovateľ servisu nestanoví inak.

Záručný dodatok pre Mexiko

Tento dodatok sa považuje za súčasť obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo a bude platiť výlučne len pre produkty distribuované a predávané na území Spojených štátov mexických. V prípade sporu sa budú uplatňovať pojmy tohto dodatku.

Všetky softvérové programy predinštalované v zariadení budú mať len tridsaťdňovú (30) záruku na chyby inštalácie od dátumu nákupu. Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za informácie v týchto ani žiadnych iných softvérových programoch, ktoré si zákazník nainštaluje po zakúpení produktu.

Služby nespoplatňované v rámci záruky sa budú účtovať konečnému užívateľovi pred autorizáciou.

V prípade potreby záručnej opravy nájdete zoznam telefónnych čísel servisu a podpory na webovej stránke <http://www.lenovo.com/support/phone>. Ak v meste, lokalite alebo do 70 kilometrov od mesta alebo lokality zákazníka neexistuje takéto autorizované servisné stredisko, záruka zahŕňa odôvodnené dopravné náklady súvisiace s prepravou produktu do nášho najbližšieho autorizovaného servisného strediska. Všetky potrebné súhlasy alebo informácie týkajúce sa zásielky produktu a zásielkovej adresy možno získať v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Zoznam autorizovaných servisných stredísk nájdete na adrese:

<http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

Výrobca:

SCI Systems de México, S.A. de C.V.
Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020
Col. Club de Golf Atlas
El Salto, Jalisco, México
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900

Dodávateľ:

Lenovo Mexico S de RL de CV
Av. Santa Fe 505, Piso 15
Col. Cruz Manca
Cuajimalpa, México, DF
CP 05349
Tel: 55-5000-8500

Ochranné známky

Nasledujúce výrazy sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA, iných krajinách alebo v oboch:

Lenovo
ThinkPad

Ďalšie názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov.

Identifikačné číslo: 42W9665

Vytlačené v Číne

(1P) P/N: 42W9665

