

● UTV-1200BII P ●

1200MHzオールモード トランスバーター



◇ IF 144MHz

SHFバンドの原点。魅力の1200MHz
144MHz オールモードトランスバーターと
組み合わせて、1200MHzがオールモードで楽し
めます。

製造休止中

● 送受信周波数

◇ 144MHz帯 * A chは 実装、B chは 空き ch

◇ 販売価格 **¥52,290** (税込)
(税抜き: ¥49,800)

IF	144MHz帯	送受信周波数(MHz)		
CH	水晶周波数	144.00	145.00	146.00
A	57.450MHz	1293.0	1294.0	1295.0
B	57.550MHz	1295.0	1296.0	1297.0
C	空 CH			
D	空 CH			

送料: ¥1,000 (2台まで)

☆ 周波数超安定!!
TCXOユニット別売り
安定度 0.25ppm SSB モード
に最適
¥15,750 (税込)

- ◇ 電波形式 J3E (SSB) / A3E (AM) / F3E (FM) / A1A (CW)
親機のモードに準ずる
- ◇ 送信電力 3W
- ◇ 空中線インピーダンス 50Ω (不平衡)
- ◇ 受信感度 SSB, CW ——— 0.5μV 入力時 S/N 15dB以上
FM ——— 0.5μV 入力時 S/N 5dB以上
- ◇ 受信コンバーター一部総合利得 20dB以上
- ◇ 全消費電流 受信時 約100mA (+13.8V)
送信時 約1.0A (+13.8V)
- ◇ 親機入力 **1W以下**
(過入力は、出力低下とスプリアスがでますので、必ず1W以下で使用のこと)
- ◇ 外形寸法 63mm (H) × 118mm (W) × 250mm (L)

特注 UTV-1200BII P (IF 430MHz)

仕様
1294~1297MHz (47~440MHz) 周波数限定
他は、UTV-1200BII Pと同じ

生産中止

この商品の納期につきましては、マキ電機までお問い合わせ下さい。

マキ電機株式会社

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町 26-1 TEL:044(222)6999 FAX:044(222)5849

ホームページ <http://www.makidenki.co.jp>