BRIGHT
NORMAL
2k2p C1
2k2 R1
56k R2
100n C2
R4 270k
R5 47k
R3 1M
TR1 BC184
TR2 BC212
C3 47p
R8 150R
R6 22k
C5 2u2
C4 2u2
R9 1k
22k VR1
R7 4k7
100n C6
R11 1M
R10 100k
C7 100p
R14 47k
TR3 BC184
R12 4k7
C10 100n
R13 2k7
220p C9
R15 69k
C10 47n
C11 47n
VR2 220k
VR4 220k
22k VR3
TR4 2N3819
C12 47n
R16 4k7
VR6 22k
POWER AMP "B"
R17 4k7
+VOLT "A"
C13 100u
EARTH "C"

+VOLT "A"
C15 220n
R18 680R
+ 40VOLT
R21 10R
TR7 MPSA56
R20 10R
C18 500p
R24 2k7
BC184 TR8
D3 1N914
TR12 MJ3001
BC182 TR10
R32 1k5
R28 470R
R35 0R33 5Watt
R37 10R 5Watt
CHOKE
OUTPUT
DB1 BR102
R31 470R
R36 0R33 5Watt
BC212 TR11
R33 1k5
1N914 D4
TR13 MJ2501
R38 10R 5Watt
C19 220n
C21 4700u
C22 4700u
- 40VOLT
PREAMP "B"
22u C14
TR5 MPSA06
MPSA06 TR6
R23 10k
R22 4k7
C16 100u
MPSA06 TR9
D1 1N914
D2 1N914
RV1 1k
R25 1k
R34 100R
R19 10k
R26 100R
R30 3k9
C17 470n
C20 220n
9v1 ZD1
VR5 1k
R27 560R
R29 27k
EARTH "C"

MARSHALL AMPLIFICATION PLC.

100Watt LEAD/BASS

Size	Document Number	REV
A	2195	
Date: July 8, 1998	Sheet of	