

- dokonać korekty dostrojenia na dopuszczalną odchyłkę mierzonej częstotliwości znamionowej 10 MHz o 0,2 Hz /lub częstotliwości 5 MHz o 0,1 Hz/.

Korekty dostrojenia dla generatora GWL-5-1 dokonać za pomocą pokrętła przez otwór znajdujący się w prawym boku przyrządu dostępny po zdjęciu prawej nakładki i wysunięciu bezpiecznej osłony.

Korekty dostrojenia dla generatora OCK 05 dokonać za pomocą pokrętła pokręcając potencjometrem dostrojczym, znajdującym się na płycie montażowej przy generatorze, po uprzednim zdjęciu osłony górnej przyrządu.

### 8.3. Dokonywanie pomiarów

#### 8.3.1. Pomiar częstotliwości

- przełącznik WZORZEC /35/ ustawić w pozycji WERT.,